

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°C до 20°C та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____



PO-415

РЕЛЕ ЧАСУ з відліком після вимкнення



5 9 0 8 3 1 2 5 9 6 2 8 8 >

Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Реле часу призначене для підтримання увімкненими електричних пристроїв протягом встановленого часу після вимкнення напруги керування. Наприклад: вентилятор у ванній кімнаті вмикається разом з освітленням. Після вимкнення освітлення реле підтримує роботу вентилятора протягом встановленого часу.

Принцип дії:

Ввімкнення реле сигналізується світінням зеленого світлодіоду U. Подача напруги керування на вхід 6 викликає замикання контактів 11-12, що сигналізується світінням червоного світлодіоду. Після пропадання напруги керування контакти ще знаходяться в позиції 11-12 протягом часу t встановленого потенціометром. По закінченню часу t контакти повернуться в позицію 11-10. Повторне подання напруги керування протягом часу t спричинить його відлік спочатку.



Технічні характеристики:

напруга живлення

варіант 1

220 В~, 50 Гц

варіант 2

24 В, AC/DC

максимальний струм навантаження

10 А

Максимальна потужність ламп:

Розжарювання, галогенних

1300 Вт

Люмінесцентні

630 Вт

Енергозберігаючі лампи з ЕПРА

300 Вт

контакт

1 на перемикання

витримка часу регульована

від 1 до 15 хв

сигналізація живлення

зелений світлодіод

сигналізація спрацювання

червоний світлодіод

споживана потужність

0,56 Вт

робоча температура

від -25°C до +50°C

монтаж пристрою

на рейці DIN 35 мм


приєднання проводів

затискачі гвинтові 2,5 мм²

габаритні розміри

1 модуль типу S (17,5 мм)

Схема підключення:



Монтаж:

1. Вимкнути живлення.
2. Встановити реле на рейці в розподільному щиті.
3. Проводи живлення під'єднати згідно схеми відповідно до позначень.
4. До входу 6 під'єднати провід з керуючою напругою.
5. Коло живлення споживача під'єднати послідовно до затискачів 11-12.
6. Регулятором встановити потрібний час затримки вимкнення.