

СВІТЛО-ЗВУКОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА (БЛИМАЮЧИЙ ЗУМЕР) AD22-22BM/r



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


1. Призначення

Світлозвукосигнальна арматура (блимаючий зумер) AD22-22BM/r АСКО-УКРЕМ™ (далі – зумер) призначена для світлової та звукової сигналізації стану електричних кіл та електрообладнання. Застосовується в промисловому, технологічному, електрощитовому обладнанні.


2. Технічні характеристики та габаритні розміри

Номінальна робоча напруга U_e , В	230
Номінальна частота мережі f_n , Гц	50
Струм споживання, мА	15-20
Тип світлового індикатора	світлодіод
Колір світлової індикації	червоний
Рівень звуку зумера, дБ	≤ 70
Ресурс, год	≤ 18000
Ступінь захисту з боку розсіювача	IP20

3. Електрична схема



4. Габаритні та установчі розміри



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 25 ... + 55 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря не більше 80 % при + 25 °С

6. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу зумера допускається технічний персонал (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на пів року.

7. Заходи безпеки

Зумер повинен встановлюватись у розподільне обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.

Пам'ятайте! При підключенні зумера до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, потрібно неухильно дотримуватись правил ПУЕ.

Встановлення, чищення і проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!