



85341126



Датчик движения 1,1 м BERKER Q.1/Q.3, цвет: антрацитовый, бархатный лак

Технические данные

Архитектура

вид монтажа Для скрытого монтажа

Функции

- режим, управляемый процессором μ
- функция программирования яркости срабатывания - "Teach-Funktion" - при помощи кнопки
- с блокировкой клавиш
- Функция Party для включения на 2 часа
- с функцией памяти для моделирования эффекта присутствия

Органы управления и индикации

- с кнопкой автоматики включения/выключения

Мощность

- незначительное энергопотребление

Размеры

Относительная влажность воздуха (без конденсации) 0 ... 65 % (без конденсации)
Область охвата прямоугольной формы $\approx 12 \times 16 \text{ m}$

Дальность действия

Фронтальная зона охвата $\approx 12 \text{ m}$
Дальность действия сбоку на $\approx 8 \text{ m}$

Датчик

Количество уровней обнаружения 3
Угол обнаружения, регулируемый на кажд. сторону $\approx 45 \dots 90^\circ$

Материал

Цвет дизайнерской линии цвет: антрацитовый
Цвет цвет: антрацитовый
Материал/обработка окрашенный
Материал термопласт

Размеры

Высота от стены 34 mm
Номинальная высота монтажа 1,1 m

Управление освещением

Яркость срабатывания, регулируемая $\approx 5 \dots 1000 \text{ lx}$, использ.в дневное время

Совместимость со светодиодными лампами

- со светодиодным индикатором состояния и работы красный/зеленый/оранжевый
- светодиодный индикатор совместимости наклейки/вставки

Настройки

Настраиваемый порог освещённости для срабатывания	да
Чувствительность срабатывания, регулируемая	10 ... 100 %
Возможна настройка чувствительности срабатывания	да
Время срабатывания	≈ 180 s
Предупреждение о выключении нагрузки - на 30 сек. яркость убавляется на 50%	30 s

Безопасность

Степень защиты	IP20
- С защитой от демонтажа	

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5 ... 45 °C
---------------------	--------------

Обозначение

Применение	Управление светом, Датчики движения
Основная дизайн-серия	BERKER Q.1/Q.3
Вторичная дизайн-серия	Berker Q.1, Berker Q.3, Датчики движения

Инструкции

- Постоянное воздействие прямых солнечных лучей на уровень обнаружения, обращенный вверх, может привести к выходу из строя датчика движения.
Исключительно для использования в помещении!