



zaMel

DZWONEK BEZPRZEWODOWY
BATERYJNY

sundi

CLASSIC
ST-901

Zasięg 100 m

Zasilanie bateryjne

3 dźwięki do wyboru

Sygnalizacja optyczna

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji



pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. ZAMEL SP. Z O.O. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL SP. Z O.O. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL SP. Z O.O.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL SP. Z O.O. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL SP. Z O.O.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

zaMel

ST-901

Dzwonek Bezprzewodowy
Baterijny

CLASSIC

- idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonkowej,
- optyczna sygnalizacja dzwonienia przydatna np. dla osób słabo słyszących,
- dzwonek i przycisk zasilane bateryjnie,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- kodowanie: 256 kodów (kod ustawiony fabrycznie, bez możliwości zmiany kodu przez użytkownika),
- przycisk nie przystosowany do zmiennych warunków atmosferycznych (IP 20),
- 3 dźwięki do wyboru,
- poziom dźwięku 80 dB.

Dzwonek: 2 baterie 1,5 V typ: AAA; IP20

Przycisk: bateria 12 V typ: 23A; IP20

Masa netto wyrobu: 0,1 kg



C € 0700



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Kraj pochodzenia: PRC

Wyprodukowano dla: Zamel Sp. z o.o. przez: Z.N.T. Co., Ltd.

Niniejszym ZAMEL Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RTTE 1999/5/WE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.zamel.com

DANE TECHNICZNE

ODBIORNIK:

Zasilanie: 2x bateria 1,5 V typ: AAA
Pobór prądu podczas dzwonienia: 75 mA
Pobór prądu podczas czuwania: 0,4 mA
Częstotliwość: 433 MHz
Dźwięk: 3 melodie do wyboru
Sygnalizacja optyczna dzwonienia
Poziom dźwięku: ok. 80 dB
Klasa ochronności: III
Stopień ochrony: IP20
Temperaturowy zakres pracy: od 0°C do 35°C
Wymiary [mm]: 99 × 53 × 32

NADAJNIK:

Zasilanie: 1 x bateria 12 V typ 23A
Zasięg działania: 100 m*
Transmisja: radiowa
Częstotliwość: 433 MHz
Kodowanie: 256 kodów
Klasa ochronności: III
Stopień ochrony: IP20
Temperaturowy zakres pracy: od -20°C do +35°C
Wymiary [mm]: 84 × 42 × 17

* Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu od 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Opis ogólny

Dzwonek ten może być wykorzystywany jako: dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty. Nie wymaga instalacji dzwonekowej. Dzwonek i przycisk dzwonekowy są zasilane bateryjnie. W nadawaniu i odbieraniu sygnału wykorzystywana jest częstotliwość 433 MHz. Zasięg w terenie otwartym wynosi ok 100 m. Użytkownik ma do wyboru 3 różne melodie. Dzwonek posiada także sygnalizację optyczną dzwonienia przydatną np. dla ludzi niedosłyszących.

2. Wpisywanie pilota

Pilot jest fabrycznie przystosowany do pracy z dzwonkiem (komplet), dlatego od użytkownika nie wymaga się żadnej konfiguracji dzwonka i pilota.

3. Wybór melodii.

Wybór melodii następuje poprzez przesunięcie suwaka zmiany melodii znajdującego się z boku urządzenia

WYGLĄD

