

Принцип действия:

Получив импульс цепи управления, реле замыкает управляемую электрическую цепь с подключенным электроприемником. После следующего импульса управляемая электрическая цепь размыкается - контакты реле возвращаются в исходное состояние.


Замечание:

РБ-402 не может работать с однопозиционными выключателями с неоновой подсветкой.

Технические характеристики:

напряжение питания	220В ~
ток нагрузки	<10 А
ток управляющего импульса	<1мА
задержка срабатывания	0,1-0,2 сек
потребляемая мощность	0,4 Вт
рабочая температура	от -25° С до 50° С
присоединение	4 × DY 1мм ² ; L = 10 см
габариты	Ø55 мм, h = 13мм
монтаж	в монтажной коробке Ø55 мм

Схема подключения:



Принцип действия:

Получив импульс цепи управления, реле замыкает управляемую электрическую цепь с подключенным электроприемником. После следующего импульса управляемая электрическая цепь размыкается - контакты реле возвращаются в исходное состояние.


Замечание:

РБ-402 не может работать с однопозиционными выключателями с неоновой подсветкой.

Технические характеристики:

напряжение питания	220В ~
ток нагрузки	<10 А
ток управляющего импульса	<1мА
задержка срабатывания	0,1-0,2 сек
потребляемая мощность	0,4 Вт
рабочая температура	от -25° С до 50° С
присоединение	4 × DY 1мм ² ; L = 10 см
габариты	Ø55 мм, h = 13мм
монтаж	в монтажной коробке Ø55 мм

Схема подключения:



Принцип действия:

Получив импульс цепи управления, реле замыкает управляемую электрическую цепь с подключенным электроприемником. После следующего импульса управляемая электрическая цепь размыкается - контакты реле возвращаются в исходное состояние.


Замечание:

РБ-402 не может работать с однопозиционными выключателями с неоновой подсветкой.

Технические характеристики:

напряжение питания	220В ~
ток нагрузки	<10 А
ток управляющего импульса	<1мА
задержка срабатывания	0,1-0,2 сек
потребляемая мощность	0,4 Вт
рабочая температура	от -25° С до 50° С
присоединение	4 × DY 1мм ² ; L = 10 см
габариты	Ø55 мм, h = 13мм
монтаж	в монтажной коробке Ø55 мм

Схема подключения:



Принцип действия:

Получив импульс цепи управления, реле замыкает управляемую электрическую цепь с подключенным электроприемником. После следующего импульса управляемая электрическая цепь размыкается - контакты реле возвращаются в исходное состояние.

Замечание:

РБ-402 не может работать с однопозиционными выключателями с неоновой подсветкой.

Технические характеристики:

напряжение питания	220В ~
ток нагрузки	<10 А
ток управляющего импульса	<1мА
задержка срабатывания	0,1-0,2 сек
потребляемая мощность	0,4 Вт
рабочая температура	от -25° С до 50° С
присоединение	4 × DY 1мм ² ; L = 10 см
габариты	Ø55 мм, h = 13мм
монтаж	в монтажной коробке Ø55 мм

Схема подключения:

