



85801200



IP20

quicklink

Магнитный контакт, радиопина KNX BERKER.NET, цвет: полярная белизна, матовый

Технические данные

Функции

- Дополнительные функции ETS: значение, время задержки, функция кнопок, состояние батареи
- с функцией сброса в начальные настройки
- Функции quicklink: переключение, жалюзи, 2 сцены, таймер, кнопка размыкателя, принудительное управление

Органы управления и индикации

- с клавишей конфигурации

Подключения

Радиопrotocol	KNX-радио
Категория приемника	2

Частота

Радиочастота передачи	868,3 MHz
-----------------------	-----------

Мощность

Мощность радиопередатчика	< 10 mW
- незначительное энергопотребление	

Размеры

Относительная влажность воздуха (без конденсации)	0 ... 65 % (без конденсации)
---	------------------------------

Батарея

Срок службы батарейки [годы]	≈ 4
- с 2 щелочными батареями размера AAA LR03	

Материал

RAL Цвет	RAL 9010 - Белый
Цвет дизайнерской линии	цвет: полярная белизна
Поверхность	матовая

Размеры

Высота	31 mm
Длина	138 mm
Ширина	31,4 mm
Расстояние до магнита	макс. 5 mm

Совместимость со светодиодными лампами

- со светодиодом конфигурации
- со светодиодом индикации статуса передачи, светодиодом состояния батареи и контрольным светодиодом

Электрическое подключение

- С дополнительными винтовыми зажимами для проводных герметических контактов
- интеграция посредством устройства KNX-Радио/шлюза TP наружный монтаж в систему KNX-TP

Настройки

- программирование quicklink при помощи клавиши и светодиодного индикатора, без использования каких-либо инструментов

Комплект поставки

- с клеящимися накладками для крепления

Аксессуары в комплекте

- с адаптерами для выравнивания высоты магнита

Оснащение

Количество радиоканалов		1
Количество адресов quicklink	не более 20 передатчиков/приемников	
Рабочий цикл передатчика		1 %

Условия эксплуатации

Рабочая температура		0 ... 50 °C
---------------------	--	-------------

Вес

Вес		≈ 70 g
-----	--	--------

Обозначение

Применение	Радио-KNX – сенсоры
Основная дизайн-серия	BERKER.NET