

## Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°C до 20°C та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

## Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

**Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.**

Дата виготовлення \_\_\_\_\_

Штамп ВТК \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_



# BIS-414


## РЕЛЕ ІМПУЛЬСНЕ ДВОХКАНАЛЬНЕ




Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

## Призначення:

Дві секції керування дають можливість вмикати у відповідній послідовності два електричних кола з кількох різних точок за допомогою паралельно під'єднаних однопозиційних вимикачів кола керування.



Реле має дві секції керування, які дають можливість ввімкнення у відповідній послідовності двох електричних кіл з кількох різних точок за допомогою паралельно під'єднаних однопозиційних вимикачів кола керування. Переключення реле в кожний наступний стан циклу відбудеться після чергового електричного імпульсу, що надійде з кола керування.



| Імпульс | Стан контактів реле        |
|---------|----------------------------|
| 1       | Ввімкнена тільки секція R1 |
| 2       | Ввімкнена тільки секція R2 |
| 3       | Ввімкнена секція R1 і R2   |
| 4       | Ввімкнена секція R1 і R2   |

**Технічні характеристики:**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| напруга живлення         | 220 В ~                               |
| струм навантаження       | 2x(<10 А)                             |
| струм сигналу керування  | <1mA                                  |
| затримка спрацювання     | 0,1÷0,2 с                             |
| споживана потужність     | 0,8 Вт                                |
| витривалість контактів   | 10 <sup>5</sup> вмикань               |
| робоча температура       | від -25°C до +50°C                    |
| ступінь захисту пристрою | IP65                                  |
| під'єднання проводів     | затискачі гвинтові 2,5мм <sup>2</sup> |
| габаритні розміри        | 1 модуль типу S (17,5 мм)             |
| монтаж                   | на рейці DIN (35 мм)                  |

**УВАГА!**

РБ-414 може працювати з однопозиційними вимикачами з неонову підсвіткою. У випадку великої кількості неонових лампочок (більше 10) пристрій може слабо реагувати на імпульси. В цьому випадку слід застосувати конденсатор ємністю від 0,15 до 0,33 мкФ / 275 В, приєднавши його між вихідними контактами 4-2.

**Схема під'єднання:**

