

**Пластмасові короба
(кабель-канали) ПВХ
Аксесуари до ПВХ коробів**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Пластмасові короба АСКО-УКРЕМ (далі – короб) призначені для прокладання відкритої низьковольтної електропроводки у приміщеннях з нормальними умовами.

Забезпечують:

- додаткову ізоляцію
- захист низьковольтних кабелів, проводів та інших комунікацій від зовнішніх механічних впливів.

Аксесуари до ПВХ труб (далі - аксесуари) призначені для з'єднання (з'єднувачі, трійники, кути), заглищення (заглушки) коробів ПВХ та надання естетичного вигляду.

2. Матеріал виготовлення

- самозатухаючий ПВХ


3. Ступінь захисту

- IP 40

4. Модельний ряд, габаритні розміри

Модель	А (ширина*)	В (висота*)	Довжина*	S _{корис. внутр.} (внутрішня корисна площа перерізу)*
	мм		м	мм²
10×10/2000 мм	10	10	2	20
12×12/2000 мм	12	12		42
15×10/2000 мм	15	10		32
15×15/2000 мм	15	15		57
16×16/2000 мм	16	16		65
20×10/2000 мм	20	10		34
25×16/2000 мм	25	16		106
25×25/2000 мм	25	25		164
30×30/2000 мм	30	30		277
40×16/2000 мм	40	16		147
40×25/2000 мм	40	25		286
40×40/2000 мм	40	40		547
50×50/2000 мм	50	50		844
60×40/2000 мм	60	40		802
60×60/2000 мм	60	60		1292
80×40/2000 мм	80	40		979
80×60/2000 мм	80	60		1738
100×40/2000 мм	100	40		1354
100×60/2000 мм	100	60		2052
100×75/2000 мм	100	75		2757
100×100/2000 мм	100	100		3698
150×100/2000 мм	150	100		5749

* Допустиме відхилення розмірів ± 5 %



4.1 Модельний ряд аксесуари до коробів

Розмір коробу:
15×10 | 16×16 | 20×10 | 25×16 | 25×25 | 40×16 | 40×25 |
40×40 | 50×50 | 60×40 | 60×60 | 80×40 | 80×60 | 100×40 | 100×60

Заглушки	З'єднувачі	Трійники	Кути		
			зовнішні	внутрішні	плоскі

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 10 ... + 40 °С
- Середнє значення відносної вологості: 75 % при + 15 °С

6. Монтаж

Елементи коробів кріпляться до основи саморізами та стикуються між собою за допомогою пластмасових з'єднувачів.

Саморізи до комплекту не входять, замовляються окремо. Розгалуження та організація поворотів трас зовнішньої низьковольтної електропроводки здійснюються за допомогою трійників та кутів.

Аксесуари до комплекту не входять, замовляються окремо.

⚠ Рекомендований діапазон температур монтажу: 0 °С ... + 40 °С

7. Транспортування та зберігання

Транспортування коробів та аксесуарів допускається (при температурі від - 15 °С до + 50 °С та відносній вологості повітря не більше 80 %) будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, пилу та вологи.

Зберігати коробки / аксесуари слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 10 °С до + 40 °С та відносній вологості до 80 %