

SME 2 S KNX

Арт. №: 4910274

theben
energy saving comfort

Дом и Автоматизация зданий KNX

Описание

- 2-х каналный светорегулятор с интерфейсом 1-10В для управления ЭПРА и LED. Линейка MIX
- Модуль расширения линейки MIX
- Для расширения базового модуля до 6 каналов
- При комбинации с другими приборами линеек MIX и MIX2, свободная комбинация функций каналов на одном физическом адресе. Функции каналов: включение/выключение, управление яркостью, управление жалюзи, управление отоплением, бинарные входы.
- Включение/Выключение и управление яркостью электронных балластов (ЕВ и светодиодных конвертеров)
- Один 1-10В интерфейс и один релейный выход для каждого канала
- Светодиодная индикация статуса каждого канала
- Ручной переключатель Включить/Выключить/Работа по данным шины (также, без подключения к шине KNX)
- С нулевой кросс-коммутиацией для увеличения срока службы реле



Технические характеристики

SME 2 S KNX	
Номинальное напряжение	230 V AC 50 Hz
Частота	50 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	1,6 W
Ширина	4 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	Провод сплошного сечения: 0.5 мм ² (Ø 0.8) to 6 мм ² Многожильный провод с наконечником: 0.5 мм ² to 4 мм ²
Количество каналов	2
Тип контактов	Нормально разомкнутые контакты, 16 A, 10 A
Ширина открытия	< 3 mm
Релейный выход	Беспотенциальный

SME 2 S KNX	
Выходное напряжение	230 V AC
Частотный выход	50 Hz
Мощность выхода включения	400 A (150 µs), 200 A (600 µs)
Резистивная нагрузка	3680 W
Лампы накаливания/галогенные	2500 W
Емкостная нагрузка	140 µF
Входное напряжение	1 – 10 V
Макс. ток входного сигнала	100 mA на канал
Длительность сигнала	Постоянный
Макс. длина кабеля	500 m
Температура окружающей среды	-5°C ... 45°C
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

SME 2 S KNX

Арт. №: 4910274

theben
energy saving comfort

Чертежи

