

ВИМИКАЧІ ПОБУТОВІ ВВсб10 серії FL



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Вимикачі побутові ВВсб10 серії FL АСКО-УКРЕМ™ (далі – вимикачі) призначені для застосування в електричних колах освітлення та керування. Можуть встановлюватись у квартирах, заміських помешканнях, а також в офісних та виробничих приміщеннях.

Моделний ряд

ВВсб10-1-0	1-клавішний
ВВсб10-1-1	1-клавішний з підсвічуванням
ВВпсб10-1-0	1-клавішний прохідний
ВВсб10-2-0	2-клавішний
ВВсб10-2-1	2-клавішний з підсвічуванням

ВВпсб10-2-0	2-клавішний прохідний
ВВсб10-3-0	3-клавішний
Всб10-3-1	3-клавішний з підсвічуванням
ВВдсб10	Дзвінковий
ВВдсб10-1	Дзвінковий з підсвічуванням

2. Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга U_e , В		≤ 250
Номінальна частота f_n , Гц		50
Номінальний струм I_n , А		10
Матеріал	контакти	берилієва бронза
	корпус	АБС-пластик
	шасі	латунь
	колодка	АБС-пластик
Колір		білий
Тип установки		прихований
Монтаж		гвинти, розпірні лапки
Ступінь захисту		IP20

3. Електричні схеми



ВВсб10-1-0




ВВсб10-1-1




ВВпсб10-1-0




ВВсб10-2-0




ВВсб10-2-1




ВВпсб10-2-0



ВВсб10-3-0



Всб10-3-1





ВВдсб10



ВВдсб10-1

4. Габаритні розміри



5. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу вимикачів допускається технічний персонал, що пройшов відповідний інструктаж.

Перед монтажем вимикача необхідно зробити кілька перемикачів, щоб переконатись у справності пристрою.

Послідовність монтажу вимикачів:

- підготовка місця для установки (встановлення монтажних коробок тощо);
- закріплення вимикача за допомогою гвинтів або розпірних лапок;
- під'єднання з'єднувальних проводів за схемою комутації;
- перевірка правильності та надійності з'єднань.

Планово-профілактичні роботи включають:

- періодичне очищення від пилу і забруднень;
- перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому не рідше ніж один раз на пів року.

6. Заходи безпеки

Установку, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання вимикачів повинно здійснюватися при температурі від -15 до +50 °C, відносній вологості повітря не більше 90 %.