

Промислові автоматичні вимикачі ETIBREAK NBS

Застосування - Промислові автоматичні вимикачі використовуються для захисту кабелів, ліній живлення, двигунів та іншого електротехнічного обладнання від впливу струмів короткого замикання та перевантаження.

Технічні характеристики:

Типові розміри ETIBREAK NBS	100&160&250, 400&630, 1600
Номинальний струм	20 - 1600A
Кількість полюсів	3
Імпульсна напруга ізоляції U_{imp}	8 kV
Номинальна напруга ізоляції U_i	1000 V
Вимикальна здатність I_{cu}	36 - 85 kA
Відповідність стандартам	IEC 60947-2, EN 60947-2

ETIBREAK NBS-TMS/TMD (L - 36kA, із термомагнітним розчіплювачем)

ETIBREAK NBS-TMS (20..160A, 36kA)

ETIBREAK NBS-TMS 100/3L (L - 36kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	Захист тепловий/ електромагнітний	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-TMS 100/3L 20A 3P	20	4673001	3	36	(0,8...0,9...1)xln / 10xln	1,9	1
NBS-TMS 100/3L 25A 3P	25	4673010				1,9	1
NBS-TMS 100/3L 32A 3P	32	4673002				1,9	1
NBS-TMS 100/3L 40A 3P	40	4673003				1,9	1
NBS-TMS 100/3L 50A 3P	50	4673004				1,9	1
NBS-TMS 100/3L 63A 3P	63	4673005				1,9	1
NBS-TMS 100/3L 80A 3P	80	4673006				1,9	1
NBS-TMS 100/3L 100A 3P	100	4673007				1,9	1



NBS-TMS 100/3L
NBS-TMS 160/3L

ETIBREAK NBS-TMS 160/3L (L - 36kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	Захист тепловий/ електромагнітний	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-TMS 160/3L 125A 3P	125	4673008	3	36	(0,8...0,9...1)xln / 10xln	1,9	1
NBS-TMS 160/3L 160A 3P	160	4673009				1,9	1



NBS-TMD 250/3L

ETIBREAK NBS-TMD (200-250A, 36kA)

ETIBREAK NBS-TMD 250/3L (L - 36kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	Захист тепловий/ електромагнітний	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-TMD 250/3L 200A 3P	200	4673071	3	36	(0,8...0,9...1)xln / (5-10)xln	1,9	1
NBS-TMD 250/3L 250A 3P	250	4673072				1,9	1

ETIBREAK NBS-TMD (315-400A, 36kA)

ETIBREAK NBS-TMD 400/3L (L - 36kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	Захист тепловий/ електромагнітний	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-TMD 400/3L 315A 3P	315	4673101	3	36	(0,7...0,8...0,9...1)xln / (5-10)xln	5,3	1
NBS-TMD 400/3L 400A 3P	400	4673102				5,3	1



NBS-TMD 400/3L
NBS-TMD 630/3L

ETIBREAK NBS-TMD (500-600A, 36kA)

ETIBREAK NBS-TMD 630/3L (L - 36kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	Захист тепловий/ електромагнітний	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-TMD 630/3L 500A 3P	500	4673131	3	36	(0,7...0,8...0,9...1)xln / (5-10)xln	5,3	1
NBS-TMD 630/3L 600A 3P	600	4673132				5,3	1

ETIBREAK NBS-TMS/TMD (S - 50kA, із термомагнітним розчіплювачем)

ETIBREAK NBS-TMS (20..160A, 50kA)

ETIBREAK NBS-TMS 100/3S (S - 50kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	Захист тепловий/ електромагнітний	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-TMS 100/3S 20A 3P	20	4673021	3	50	(0,8...0,9...1)xI _N / 10xI _N	1,9	1
NBS-TMS 100/3S 25A 3P	25	4673030				1,9	1
NBS-TMS 100/3S 32A 3P	32	4673022				1,9	1
NBS-TMS 100/3S 40A 3P	40	4673023				1,9	1
NBS-TMS 100/3S 50A 3P	50	4673024				1,9	1
NBS-TMS 100/3S 63A 3P	63	4673025				1,9	1
NBS-TMS 100/3S 80A 3P	80	4673026				1,9	1
NBS-TMS 100/3S 100A 3P	100	4673027				1,9	1

ETIBREAK NBS-TMS 160/3S (S - 50kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	Захист тепловий/ електромагнітний	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-TMS 160/3S 125A 3P	125	4673028	3	50	(0,8...0,9...1)xI _N / 10xI _N	1,9	1
NBS-TMS 160/3S 160A 3P	160	4673029				1,9	1

ETIBREAK NBS-TMD (200-250A, 50kA)

ETIBREAK NBS-TMD 250/3S (S - 50kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	Захист тепловий/ електромагнітний	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-TMD 250/3S 200A 3P	200	4673075	3	50	(0,8...0,9...1)xI _N / (5-10)xI _N	1,9	1
NBS-TMD 250/3S 250A 3P	250	4673076				1,9	1

ETIBREAK NBS-TMD (315-400A, 50kA)

ETIBREAK NBS-TMD 400/3S (S - 50kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	Захист тепловий/ електромагнітний	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-TMD 400/3S 315A 3P	315	4673105	3	50	(0,7...0,8...0,9...1)xI _N / (5-10)xI _N	5,3	1
NBS-TMD 400/3S 400A 3P	400	4673106				5,3	1

ETIBREAK NBS-TMD (500-600A, 50kA)

ETIBREAK NBS-TMD 630/3S (S - 50kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	Захист тепловий/ електромагнітний	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-TMD 630/3S 500A 3P	500	4673135	3	50	(0,7...0,8...0,9...1)xI _N / (5-10)xI _N	5,3	1
NBS-TMD 630/3S 600A 3P	600	4673136				5,3	1

NBS-TMS 100/3S
NBS-TMS 160/3S

NBS-TMD 250/3S

NBS-TMD 400/3S
NBS-TMD 630/3S

ETIBREAK NBS-E (L - 36kA, S - 50kA, H - 85kA, з електронним розчіплювачем)



NBS-E 100/3L 3P 3H
NBS-E 160/3L 3P 3H
NBS-E 250/3L 3P 3H



NBS-E 400/3L 3P 3H
NBS-E 630/3L 3P 3H



NBS-E 1600/3L 3P 3H

ETIBREAK NBS-E (100..1600A, 36kA)

ETIBREAK NBS-E 100...250/3L (L - 36kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	L (lr) / S (lsd) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 100/3L 100A 3P	100	4673041	3	36	$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 1500A$	1,9	1
NBS-E 160/3L 160A 3P	160	4673055			$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 2400A$	1,9	1
NBS-E 250/3L 250A 3P	250	4673079			$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 3000A$	1,9	1

ETIBREAK NBS-E 400&630/3L (L - 36kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	L (lr) / S (lsd) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 400/3L 400A 3P	400	4673109	3	36	$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 4800A$	5,3	1
NBS-E 630/3L 630A 3P	630	4673139			$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 6930A$	5,3	1

ETIBREAK NBS-E 800...1600/3L (L - 36kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	L (lr) / I (lsd)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 1600/3L 800A 3P	800	4673160	3	36	$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1
NBS-E 1600/3L 1000A 3P	1000	4673161			$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1
NBS-E 1600/3L 1250A 3P	1250	4673162			$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1
NBS-E 1600/3L 1600A 3P	1600	4673163			$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1

ETIBREAK NBS-E (100..1600A, 50kA)

ETIBREAK NBS-E 100...250/3S (S - 50kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	L (lr) / S (lsd) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 100/3S 100A 3P	100	4673043	3	50	$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 1500A$	1,9	1
NBS-E 160/3S 160A 3P	160	4673057			$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 2400A$	1,9	1
NBS-E 250/3S 250A 3P	250	4673081			$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 3000A$	1,9	1

ETIBREAK NBS-E 400&630/3S (S - 50kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	L (lr) / S (lsd) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 400/3S 400A 3P	400	4673111	3	50	$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 4800A$	5,3	1
NBS-E 630/3S 630A 3P	630	4673141			$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 6930A$	5,3	1

ETIBREAK NBS-E 800...1600/3S (S - 50kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	L (lr) / I (lsd)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 1600/3S 800A 3P	800	4673170	3	50	$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1
NBS-E 1600/3S 1000A 3P	1000	4673171			$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1
NBS-E 1600/3S 1250A 3P	1250	4673172			$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1
NBS-E 1600/3S 1600A 3P	1600	4673173			$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1

ETIBREAK NBS-E (100..1600A, 65/85kA)

ETIBREAK NBS-E 100...250/3H (H - 85kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	L (lr) / S (lsd) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 100/3H 100A 3P	100	4673045	3	85	$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 1500A$	1,9	1
NBS-E 160/3H 160A 3P	160	4673059			$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 2400A$	1,9	1
NBS-E 250/3H 250A 3P	250	4673083			$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 3000A$	1,9	1

ETIBREAK NBS-E 400&630/3H (H - 85kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	L (lr) / S (lsd) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 400/3H 400A 3P	400	4673113	3	85	$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 4800A$	5,3	1
NBS-E 630/3H 630A 3P	630	4673143			$(0,4-1) \times I_n \times (0,9-1) / (1,5-10) \times I_r / 6930A$	5,3	1

ETIBREAK NBS-E 800...1600/3H (H - 65kA)

Тип	I_N (A)	Код	К-сть полюсів	$I_{cs}=I_{cu}$ 415V(kA)	L (lr) / I (lsd)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 1600/3H 800A 3P	800	4673180	3	65	$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1
NBS-E 1600/3H 1000A 3P	1000	4673181			$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1
NBS-E 1600/3H 1250A 3P	1250	4673182			$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1
NBS-E 1600/3H 1600A 3P	1600	4673183			$(0,4-1) \times I_n / (1,5-10) \times I_r$	12,8	1

ETIBREAK NBS-E (L - 36kA, S - 50kA, з електронним розчіплювачем та LCD дисплеєм)

ETIBREAK NBS-E LCD (100..250A, 36kA)

ETIBREAK NBS-E 100...250/3L LCD (L - 36kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	L (Ir) / S (I _{sd}) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 100/3L LCD 100A 3P	100	4673047	3	36	(0,4-1) x I _N / (1,5-12) x I _r / (2-15) x I _N	1,9	1
NBS-E 160/3L LCD 160A 3P	160	4673061				1,9	1
NBS-E 250/3L LCD 250A 3P	250	4673085				1,9	1

ETIBREAK NBS-E LCD (400-630A, 36kA)

ETIBREAK NBS-E 400&630/3L LCD (L - 36kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	L (Ir) / S (I _{sd}) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 400/3L LCD 400A 3P	400	4673115	3	36	(0,4-1) x I _N / (1,5-12) x I _r / (2-15) x I _N	5,3	1
NBS-E 630/3L LCD 630A 3P	630	4673145				5,3	1

ETIBREAK NBS-E LCD (100..250A, 50kA)

ETIBREAK NBS-E 100...250/3S LCD (S - 50kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	L (Ir) / S (I _{sd}) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 100/3S LCD 100A 3P	100	4673049	3	50	(0,4-1) x I _N / (1,5-12) x I _r / (2-15) x I _N	1,9	1
NBS-E 160/3S LCD 160A 3P	160	4673063				1,9	1
NBS-E 250/3S LCD 250A 3P	250	4673087				1,9	1

ETIBREAK NBS-E LCD (400-630A, 50kA)

ETIBREAK NBS-E 400&630/3S LCD (S - 50kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	L (Ir) / S (I _{sd}) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-E 400/3S LCD 400A 3P	400	4673117	3	50	(0,4-1) x I _N / (1,5-12) x I _r / (2-15) x I _N	5,3	1
NBS-E 630/3S LCD 630A 3P	630	4673147				5,3	1

ETIBREAK NBS-EC (L - 36kA, S - 50kA, з електронним розчіплювачем, LCD дисплеєм + RS485)

ETIBREAK NBS-EC LCD (100..250A, 36kA) + RS485

ETIBREAK NBS-EC 100&160&250/3L LCD (L - 36kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	L (Ir) / S (I _{sd}) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-EC 100/3L LCD 100A 3P	100	4673051	3	36	(0,4-1) x I _N / (1,5-12) x I _r / (2-15) x I _N	1,9	1
NBS-EC 160/3L LCD 160A 3P	160	4673065				1,9	1
NBS-EC 250/3L LCD 250A 3P	250	4673089				1,9	1

ETIBREAK NBS-EC LCD (400-630A, 36kA) + RS485

ETIBREAK NBS-EC 400&630/3L LCD (L - 36kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	L (Ir) / S (I _{sd}) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-EC 400/3L LCD 400A 3P	400	4673119	3	36	(0,4-1) x I _N / (1,5-12) x I _r / (2-15) x I _N	5,3	1
NBS-EC 630/3L LCD 630A 3P	630	4673149				5,3	1

ETIBREAK NBS-EC LCD (100..250A, 50kA) + RS485

ETIBREAK NBS-EC 100&160&250/3S LCD (S - 50kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	L (Ir) / S (I _{sd}) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-EC 100/3S LCD 100A 3P	100	4673053	3	50	(0,4-1) x I _N / (1,5-12) x I _r / (2-15) x I _N	1,9	1
NBS-EC 160/3S LCD 160A 3P	160	4673067				1,9	1
NBS-EC 250/3S LCD 250A 3P	250	4673091				1,9	1

ETIBREAK NBS-EC LCD (400-630A, 50kA) + RS485

ETIBREAK NBS-EC 400&630/3S LCD (S - 50kA)

Тип	I _N (A)	Код	К-сть полюсів	I _{cs} =I _{cu} 415V(kA)	L (Ir) / S (I _{sd}) / I (li)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NBS-EC 400/3S LCD 400A 3P	400	4673121	3	50	(0,4-1) x I _N / (1,5-12) x I _r / (2-15) x I _N	5,3	1
NBS-EC 630/3S LCD 630A 3P	630	4673151				5,3	1

NBS-E 100/3L ..3S LCD
NBS-E 160/3L ..3S LCD
NBS-E 250/3L ..3S LCDNBS-E 400/3L ..3S LCD
NBS-E 630/3L ..3S LCDNBS-EC 100/3L ..3S LCD
NBS-EC 160/3L ..3S LCD
NBS-EC 250/3L ..3S LCDNBS-EC 400/3L ..3S LCD
NBS-EC 630/3L ..3S LCD