КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ISO 9001:2009

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

СОДЕРЖАНИЕ

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102–9 «СОМК–1» ... 1
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102–10 «СОМК–3» ... 1
Извещатель охранный акустический разбития стекла ИОАРС «СОЛО» ... 2
Извещатели охранные объемные оптико–электронные пассивные инфракрасные ИО–4.09 «РУХ» ... 2
Извещатель охранный комбинированный объемный оптико–электронный инфракрасный и акустический разбития стекла «ДУЕТ» ... 2
Оповещатели звуковые «ЖУК» ... 3
Извещатели охранные ручные–ножные точечные магнитоконтактные однозонные ИО 102–1 «ГНОМ» ... 3
Кронштейн универсальный шарнирный «КУШ» ... 3
Оповещатели охранные «ОПО–201» ... 4
Оповещатели охранно–пожарные комбинированные «ОПОК–401 «ЦИКАДА» ... 4
Оповещатели охранные комбинированные «ОПОК–4 (ОПОК–4–1, ОПОК–4–2, ОПОК–4–5, ОПОК–4–6)» ... 4
Извещатели пожарные тепловые точечные «БРИЗ» ... 5
Извещатели пожарные ручные «Алай–Е» ... 5
Извещатель пожарный дымовой оптико–электронный ИП–212 «ДЫМ» ... 6
Оповещатели пожарные «ТРЕЛЬ» ... 6
Оповещатель пожарный «РУБИН» ... 7
Оповещатели «ТАБЛО» ... 8
Устройство сигнальное «УС–1» ... 8
Кабели и провода для систем охранной и пожарной безопасности ... 9–14
Коробки монтажные соединительные «КМС», «КМСн» ... 15
Короба кабельные прямоугольного сечения ... 16
Зажим «Елочка» ... 16
Устройства коммутационные «УК» ... 16
Устройство грозозащиты «УГЗ–1», «УГЗ–8» ... 16

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Извещатели магнито-контактные СОМК

Назначение

Извещатели охранные точечные магнито-контактные предназначены для блокирования дверных и оконных проемов на открывание или смещение с целью обнаружения проникновения и формирования соответствующего извещения путем разрыва цепи тревожной сигнализации. Извещатели работают совместно с ПЦН и ППК, реагирующими на размыкание контактов, включенных в шлейф

СОМК 1-1

Основные технические данные

1. Диапазон рабочих напряжений, В	1-72
2. Диапазон коммутируемых токов, мА	0,1-100
3. Сопротивление извещателя в дежурном режиме, не более, Ом	0,5
4. Сопротивление извещателя в режиме «Тревога», не менее, кОм	200
5. Диапазон рабочих температур, °С	-40 до +50
6. Степень защиты оболочки	IP41

СОМК 1-8

Особенности

Наименование	Метод установки	Режим дежурный/ тревога, мм	Размеры, мм	Масса, г
СОМК 1-1	Накладной	15/40	51x14x10,5	15,5
СОМК 1-8	Накладной	15/28	75x25x14	105
СОМК 1-9	Накладной	15/34	29x14x7,5	8,5
СОМК-1-3М	Накладной	13/36	56x16x12,5	30

СОМК 1-9

Дополнительные характеристики
Корпус пластиковый белый
СОМК 1-8; установка на металлических конструкциях (двери, ворота, окна)
СОМК 1-9 малого размера, улучшенный дизайн
СОМК 1-9.01 с самоклеющейся лентой
СОМК 1-3М с крышкой и подкладкой, установка на металлических конструкциях (двери, ворота, окна)

Все извещатели просты и надежны в эксплуатации

СОМК 1-3М

СОМК 3-1

Основные технические данные

1. Диапазон рабочих напряжений, В	1-72
2. Диапазон коммутируемых токов, мА	0,1-100
3. Сопротивление извещателя в дежурном режиме, не более, Ом	0,5
4. Сопротивление извещателя в режиме «Тревога», не менее, кОм	200
5. Диапазон рабочих температур, °С	-40 до +50
6. Степень защиты оболочки	IP41

СОМК 3-4

Особенности

Наименование	Метод установки	Режим дежурный/ тревога, мм	Размеры, мм	Масса, г
СОМК 3-1	Врезной	8/20	ø12x30	15,5
СОМК 3-4	Врезной	10/20	ø9x22	24
СОМК 3-11	Врезной	7/16	ø15x22	105

СОМК 3-11

Дополнительные характеристики
Корпус пластиковый белый
СОМК 3-4 малого размера для установки в тонких конструкциях
СОМК 3-11 для установки в металлических конструкциях

Все извещатели просты и надежны в эксплуатации

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

СОЛО

Извещатель охранный акустический разбития стекла

Назначение

Предназначен для дистанционного обнаружения разрушения остекленных проемов в охраняемых помещениях. Совместная работа с ППК

Особенности

- Привлекательный дизайн
- Световая индикация в «дежурном» режиме и режиме «тревога»
- Наличие потенциометра для регулировки чувствительности
- Высокий уровень защиты от помех (помехозащищенность)
- Возможность установки на кронштейне
- Контроль несанкционированного доступа в извещатель

Технические данные

1. Угол обзора в горизонтальной плоскости, не менее	120°
2. Дальность действия, м	3-8
3. Напряжение питания, В	10-15
4. Ток потребления, не более, мА	25
5. Длительность тревожного извещения, с	2-10
6. Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50
7. Габаритные размеры, мм	100x66x35
8. Масса, г	100
9. Степень защиты оболочек	IP41

РУХ

Извещатель охранный объемный оптико-электронный, пассивный инфракрасный

Назначение.

Предназначен для обнаружения несанкционированного проникновения в охраняемые помещения. Совместная работа с ППК

Технические данные

1. Дальность действия, не менее, м	12
2. Угол обзора, не менее,	85°
3. Напряжение питания, В	10,2 -15
4. Ток потребления, не более, мА	25
5. Длительность тревожного извещения, не менее, с	2
6. Время восстановления после режима тревоги, не более, с	10
7. Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50
8. Габаритные размеры, мм	105x70x46
9. Масса, г	120
10. Степень защиты оболочки	IP41

Особенности

- Привлекательный дизайн
- Эффективная система защиты от ложных срабатываний
- Нижняя зона обнаружения
- Возможность установки на кронштейне
- Высокая надежность и простота установки
- Способность извещателя быстро восстанавливаться после сработки
- Световая индикация в «дежурном» режиме и режиме «тревога»
- Наличие потенциометра для регулировки чувствительности
- Мультифокусная оптика
- Контроль несанкционированного доступа в извещатель

ДУЭТ

Извещатель охранный комбинированный (инфракрасный + акустический)

Назначение

Дистанционное обнаружение проникновения в охраняемую зону человека. Дистанционное обнаружение разбития стекла. Совместная работа с ППК или ПЦН

Технические данные

1. Дальность действия, не менее, м:	
- для инфракрасной секции	10
- для акустической секции	8
2. Угол обзора в горизонтальной плоскости, не менее:	
- для инфракрасной секции	85°
- для акустической секции	120°
3. Напряжение питания, В	10,2-15
4. Ток потребления, не более, мА	30
5. Время восстановления после режима тревоги, не более, с	10
6. Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50
7. Габаритные размеры, мм	105x70x46
8. Масса, г	120
9. Степень защиты оболочки	IP41

Особенности

- Привлекательный дизайн
- Сменные линзы 4 типов
- Световая индикация в «дежурном» режиме и режиме «тревога»
- Наличие потенциометра для регулировки чувствительности ИК и АК каналов
- Нижняя зона обнаружения
- Низкий уровень ложных тревог
- Возможность установки на кронштейне
- Контроль несанкционированного доступа в извещатель

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ЖУК

Оповещатель звуковой

Назначение

Оповещатели звуковые «Жук» предназначены для подачи сигнала «Тревога» звуковыми сигналами в системах пожарных и охранных сигнализаций. Оповещатели предназначены для установки в закрытых помещениях наземных стационарных объектов

Особенности

- Белый пластиковый корпус
- Маленькие размеры
- Высокая надежность
- Удобное крепление оповещателя

Технические данные

Параметр оповещателя	Значение параметра для модификаций	
	Жук-1	Жук-2
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В	12	24
Диапазон напряжений питания, В	10,5-15	21 - 27
Средневзвешенный уровень звука на расстоянии 1 м, не менее, дБ	85	85
Основная частота, Гц	3800±800	
Максимальный потребляемый ток, не более, мА	27	27
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +55	
Габаритные размеры, мм	45x30x30	
Масса, г	30	
Степень защиты оболочки	IP21C	

ГНОМ

Извещатель охранный ручной-ножной

Назначение

Извещатель охранный ручной-ножной точечный магнитоконтактный с фиксацией. Предназначен для скрытой выдачи извещения путем разрыва цепи шлейфа тревожной сигнализации. Извещатели работают совместно с ПЦН и ППК, реагирующими на размыкание контактов, включенных в шлейф

Особенности

- Прочный белый пластиковый корпус
- Бесшумен при нажатии
- С фиксацией режима «тревога»
- Небольшие габаритные и установочные размеры

Технические данные

1. Диапазон рабочих напряжений, В 1-72
2. Диапазон коммутируемых токов, мА 0,1-100
3. Электрическое сопротивление контактов извещателя
   - в дежурном режиме, не более, Ом 0,5
   - в режиме «тревога», не менее, кОм 200
4. Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50
5. Габаритные размеры, длина/ширина/высота 85/66/34
6. Масса, г 240
7. Степень защиты оболочки IP41

КУШ

Кронштейн

Назначение

Кронштейн универсальный шарнирный «КУШ» предназначен для закрепления извещателей охранной сигнализации (датчики перемещения, извещатели акустические разбития стекла и др.) на конструктивных элементах зданий и сооружений

Технические данные

1. При закреплении на вертикальной стене кронштейн позволяет изменять ориентацию датчика (извещателя):
   - в горизонтальной плоскости — на угол, не менее 70 °
   - в вертикальной плоскости — на угол, не менее 60 °
2. Масса устанавливаемого на кронштейн извещателя не более 250 г.
3. Масса кронштейна КУШ не более 20 г

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ОПО 201-1, ОПО 201-2

Оповещатели охранные

Назначение

Оповещатели пожарно-охранные - предназначены для подачи звукового сигнала в системах охранной и пожарной сигнализации

Особенности

- Белый пластиковый корпус
- Установленный кронштейн
- Высокая надежность
- Устойчивость к воздействию климатических факторов
- Прочность к механическим вибрациям

Технические данные

1. Номинальное напряжение питания, В	12	220
2. Диапазон напряжений питания, В	10,2-15,0	176-242
3. Уровень громкости звукового сигнала, дБ	90-110	90-110
4. Частота звукового сигнала, кГц	2,6±0,5	2,6±0,5
5. Потребляемая мощность, не более	0,95 ВА	1,1 ВА
6. Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50	
7. Габаритные размеры, мм	⌀70x91	
8. Масса, г	150	
9. Степень защиты оболочки	IP40	

ЦИКАДА

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

Назначение

Оповещатель пожарно-охранный комбинированный предназначен для подачи звукового и светового сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации и других системах оповещения

Особенности

- Небольшие габаритные размеры.
- Возможность отдельного включения и выключения светового или звукового сигнала
- Простота установки (наличие кронштейна)

Технические данные

Параметры	Цикада-2	Цикада-3
1. Номинальное напряжение питания, В	12	24
2. Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1м. , дБ	85-110	
3. Потребляемая мощность, суммарная, Вт	1,35	2,43
4. Максимальный суммарный ток, не более, мА	90	90
5. Частота звукового сигнала, кГц	2,6 ± 0,5	
6. Масса, г	150	
7. Габаритные размеры, мм	⌀70x91	
8. Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50	
9. Диапазон напряжений питания, В	10,2 – 15, 21 – 27	
10. Степень защиты оболочки	IP 41	

ОПОК 4

Оповещатели охранные комбинированные

Назначение

Оповещатели пожарно-охранные комбинированные предназначены для подачи звукового и светового сигнала в системах пожарной и охранной сигнализации и других системах оповещения

Технические данные

	ОПОК-4-1	ОПОК-4-2	ОПОК-4-5	ОПОК-4-6
Номинальное напряжение питания, В	= 12	~ 220	= 12	= 24
Диапазон напряжений питания, В	10,2-15,0	187-242	10,2-15,0	21-27
Уровень громкости звукового сигнала, дБ	85-115			
Частота звукового сигнала, кГц	2,6±0,5			
Мощность лампы, Вт	5	15	светодиоды	
Потребляемая мощность, не более	7,5 Вт	39 Вт	1,35 Вт	2,43 Вт
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50			
Габаритные размеры, мм	⌀160x90			
Масса, г	800			
Степень защиты оболочки	IP33	IP33	IP43	IP43

Особенности

- Наружная установка
- Привлекательный дизайн
- Белый металлический корпус
- Контроль несанкционированного доступа в оповещатель
- Высокая надежность
- Прочность к механическим вибрациям

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Бриз-11, Бриз-21, Бриз-М

Извещатели пожарные тепловые

Назначение

Предназначены для выдачи сигнала о пожаре в шлейф пожарной сигнализации при превышении температуры контролируемой среды о пожаре путем изменения значения выходного электрического сопротивления

Особенности

- Многократного действия
- С индикацией сработки (светодиод)
- Исключение ложных срабатываний, помехоустойчивость
- Подключаются параллельно в шлейф сигнализации, фиксируют состояние «Пожар», возврат в исходное состояние путем сброса питания шлейфа
- Для «Бриз-11» проводники шлейфа крепятся винтами
- «Бриз-21» отличается наличием колодки для подключения шлейфа
- Соответствует требованиям стандарта ДСТУ EN54-5
- Изделие «Бриз-М» с индикацией дежурного режима

Технические данные		
1.	Температура срабатывания, °С, Класс А2	54-70
2.	Напряжение питания, В	от 10 до 27
3.	Электрическое сопротивление в режиме «Тревога», не более Ом	450
4.	Электрическое сопротивление в дежурном режиме, не менее, кОм	200
5.	Площадь, защищаемая одним извещателем при h=3,5 м, м^2	до 30
6.	Максимальный ток через извещатель, не более, мА	22
7.	Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +50
8.	Масса, не более г:	45
9.	Габаритные размеры, мм	ø 71,5x41
10.	Степень защиты оболочки	IP20

Алай-Е1, Алай-Е2

Извещатели пожарные ручные

Назначение

Извещатели пожарные ручные предназначены для работы с приборами приемно-контрольными с выдачей извещения «ПОЖАР» ручным способом в закрытых помещениях

Технические данные		
1.	Диапазон напряжения постоянного тока, подаваемого на извещатель	от 10 до 27 В
2.	Максимальное значение силы постоянного тока, проходящего через выходные контакты извещателя (последовательное включение в шлейф) для «Алай-Е.2», мА	30
3.	Выходное электрическое сопротивление контактов извещателя (последовательное подключение) для «Алай-Е.2»	– не более 0,5 Ом в дежурном режиме при замкнутых контактах; – не менее 200 кОм в режиме «ПОЖАР» при разомкнутых контактах.
4.	Выходное электрическое сопротивление извещателей «Алай Е-1» и «Алай Е-2» (параллельное включение в шлейф сигнализации), - дежурный режим, не менее - режим «Пожар», не более, при силе тока через извещатель 20 мАм	 200 кОм 450 Ом
5.	Максимальный ток через извещатели при параллельном включении, мА	22
6.	Диапазон рабочих температур	-10 до + 55 °С
7.	Масса извещателя, не более, г	150
8.	Габаритные размеры, мм	90x95x40
9.	Степень защиты оболочки	IP 40

Особенности

- Извещатель соответствует требованиям стандарта ДСТУ EN 54-11
- Принцип функционирования — ручной способ приведения в действие (тип В)
- Способы включения в шлейф сигнализации:
  - «Алай-Е.1» параллельно
  - «Алай-Е.2» параллельно и последовательно
- Фиксация режима «ПОЖАР»
- Наличие оптической индикации - для «Алай-Е.1» (светодиод)
- Могут быть изготовлены в любой цветовой гамме, с нанесением необходимой надписи

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ДЫМ

Извещатель пожарный дымовой оптический точечный

Назначение

Извещатель пожарный дымовой предназначен для выдачи в цепь пожарной сигнализации сигнала «Пожар» при превышении уровня задымленности в закрытом помещении.
Работает совместно с ППКП и ППКОП, реагирующими на изменение силы тока в шлейфе пожарной сигнализации

Особенности

- Привлекательный дизайн
- Наличие инидкатора состояния извещателя
- Высокая надежность
- Соответствует требованиям стандарта ДСТУ EN 54-7
- Возможность подключения выносного устройства оптической сигнализации (ДЫМ-1)
- Защита чувствительной зоны дымовой камеры металлической сеткой
- Исполнение корпуса из ABS пластика, обеспечивающий стабильность работы при температурных колебаниях

Технические данные

		ДЫМ-1	ДЫМ-3
1.	Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, мА	0,16	0,18
2.	Напряжение питания, В	10 - 27	10 - 15
3.	Внутреннее сопротивление извещателя в момент срабатывания при токе в сигнальной линии 20 мА, не более, Ом	450	РЕЛЕ
4.	Порог срабатывания, не менее, дБ/м	0,05	0,05
5.	Инерционность срабатывания, не более, с	5	5
6.	Площадь, защищаемая одним извещателем при h=3,5 м, м^2	до 105	до 105
7.	Диапазон рабочих температур, ˚С	-30 до +55	-30 до +55
8.	Степень защиты оболочки	IP 40	

* Максимальная нагрузочная способность реле 100 мА при коммутируемом напряжении постоянного тока 30 В

ТРЕЛЬ

Оповещатели пожарные

Назначение

Оповещатели предназаченные для оповещения звуковыми и световыми сигналам в системах пожарной и охранной сигнализации

Особенности

- Оповещатели соответствуют требованиям ДСТУ EN 54-3 к изделиям типа А и предназначены для установки внутри зданий и сооружений
- Защита от несанкционированного доступа
- Малые габариты
- Элегантный, нейтральный дизайн

Технические данные

		Трель-12	Трель-12С	Трель-24	Трель-24С
1	Световой и звуковой каналы с возможностью отдельного включения	-	+	-	+
2	Максимальный потребляемый ток, мА	30	60	30	50
3	Диапазон напряжений питания, В	10,5-15		21-27	
4	Уровень звукового давления, дБ	85-120			
5	Основная частота звукового сигнала, Гц	3800±800			
6	Диапазон рабочих температур, ˚С	от -10 до +55			
7	Масса, г	70			
8	Габаритные размеры, мм	(110±1)x(45±1)x(25±1)			
9	Степень защиты оболочки	IP21C			

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ «РУБИН»

Назначение

Оповещатели предназначены для оповещения звуковыми и световыми сигналами в системах пожарной и охранной сигнализации, а также в других устройствах

Особенности

- Оповещатели соответствуют требованиям ДСТУ EN54-3, относятся к изделиям типа В и предназначены для установки снаружи и внутри зданий и сооружений
- Возможность отдельного включения светового и звукового сигнала
- Индикация о несанкционированном доступе или отрыве от места установки

Технические данные

		Рубин-12	Рубин-220
1.	Диапазон напряжения питания, В	10,5- 15	187-242
2.	Уровень звукового давления, дБ на расстоянии 1м	не менее 105	не менее 105
3.	Основная частота звукового сигнала, Гц	2800 + 600	
4.	Максимальный потребляемый ток, мА для светового канала для звукового канала	 15 25	
5.	Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +70	
6.	Масса, г	150	
7.	Степень защиты оболочки	IP33C	

УС-1

Устройства сигнальные

Назначение

Применяются в качестве оповещателей в составе технических средств оповещения о пожаре и эвакуации

Особенности

- Предназначен для подачи светового и звукового сигналов одновременно
- Применяется в системах оповещения
- Компактные габаритные и установочные размеры
- Простота установки
- Вибропрочное исполнение

Технические данные

1.	Диапазон напряжений питания постоянного тока, В	от 10,2 до 15
2.	Ток, потребляемый в режиме оповещения, не более, мА	200
3.	Потребляемая мощность, не более, Вт	3
4.	Габаритные размеры, мм	98x65x45
5.	Надпись на табло:	АЭРОЗОЛЬ-НЕ ВХОДИТЬ! ПОЖАР, ПОЖЕЖА,ТРЕВОГА и др.
6.	Степень защиты оболочки	IP30
7.	Температура	от 1 °С до 50 °С

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

УС-3

Устройство сигнальное

Назначение

Устройство сигнальное УС-3 предназначено для выдачи светового сигнала при подаче напряжения питания. Применяется в установках и системах сигнализации. Управляется автоматически или вручную

Особенности

- Представляет собой выносной световой индикатор
- Изделие рассчитано на непрерывную круглосуточную работу
- Конструктивно УС-3 выполнено в пластмассовом корпусе, в который установлены последовательно соединенные светодиод и токоограничивающий резистор. К их выводам припаяны провода. Корпус залит компаундом
- При подаче напряжения питания УС-3 выдает световой сигнал

Технические данные

1. Диапазон питающих напряжений постоянного тока от 10 до 15 В
2. Ток, потребляемый УС-3 во включенном состоянии, не более 20 мА
3. Информативность УС-3 в соответствии с таблицей 1 не менее 2 ед.
4. УС-3 выполнено в пластмассовом корпусе
5. Масса УС-3 не более 5 г
6. УС-3 по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75

Состояние индикатора УС-3	Наличие напряжения питания
Не светится	Напряжение питания отсутствует
Светится	Напряжение питания подано

ОПОВЕЩАТЕЛИ “ТАБЛО”

«Табло — П-12», «Табло — П-24» – оповещатели световые
«Табло — М-12», «Табло — М-24» – оповещатели световые мигающие
«Табло — ПЗ-12», «Табло — ПЗ-24» – оповещатели светозвуковые
«Табло — МЗ-12», «Табло — МЗ-24» – оповещатели светозвуковые мигающие

Назначение

Применяются в качестве оповещателей в составе технических средств оповещения о пожаре и эвакуации. Предназначены для:

- Массового оповещения людей в случае возникновения пожара
- Применения в качестве информационных указателей при оборудовании объектов

Режим работы «Табло» определяется прибором приемно-контрольным либо задается оператором при неавтоматическом способе приведения в действие. «Табло», в зависимости от назначения и требования потребителя имеет различные директивные надписи. Перечень возможных директивных надписей: ВЫХОД, ПОЖАР, ТРЕВОГА, АЭРОЗОЛЬ-НЕ ВХОДИТЬ!, АЭРОЗОЛЬ-УХОДИ!, ГАЗ-УХОДИ!, ГАЗ-НЕ ВХОДИТЬ!, ПЕНА-УХОДИ!, ПЕНА-НЕ ВХОДИТЬ!, ПОРОШОК-НЕ ВХОДИТЬ!, ПОРОШОК-УХОДИ! и др. Надписи могут быть выполнены на украинском,русском и английском языках

Технические данные

1.	Модификации	«Табло - П-12» «Табло - ПЗ-12» «Табло - МЗ-12» «Табло - М-12»	«Табло - П-24» «Табло - ПЗ-24» «Табло - М-24» «Табло - МЗ-24»
2.	Номинальное напряжение питания, В	12	24
3.	Максимальный потребляемый ток, мА	450	280
4.	В модификациях светоуказателей со звуковым оповещением уровень звукового давления, дБ на расстоянии (1,00 ± 0,05)м	от 85 до 110	
5.	Основная частота звукового сигнала, Гц	3800 ± 800	
6.	Габаритные размеры, мм	320x120x36	
7.	Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +55	
8.	Масса, г	400	
9.	Степень защиты оболочки	IP21C	

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ПРОВОДА И КАБЕЛИ

1. Стойкие к горению

Предназначены для одиночной прокладки или прокладки в пучках, для использования в цепях питания и сигнализации.

Все изготавливаемые кабели и провода соответствуют требованиям ДСТУ 4809 по устойчивости к распространению пламени при одиночной прокладке как стойкие. Кабели и провода с обозначением «нг» устойчивы к горению в пучках по категории А согласно ДСТУ 4809.

Кабели и провода с маркировкой «нгд» или «LS» имеют при горении нормированное (низкое) дымогазовыделение и одновременно устойчивы к горению в пучках, малотоксичные.

Кабели и провода с маркировкой «HF» являются безгалогенными, стойкие к распространению пламени при одиночной прокладке и прокладке в пучках по категори А, с нормированным (низким) дымогазовыделением, малотоксичные, с низкой коррозионной активностью продуктов сгорания.

Температурный диапазон применения кабелей от минус 50 °С до плюс 70 °С.

2. Огнестойкие кабели

Предназначены для использования в цепях питания, сигнализации и связи различных устройств при повышенных требованиях к их огнестойкости и токсичности продуктов их горения.
Огнестойкие кабели и провода изготавливаются таких типов:

- FRLS – с изоляцией из кремнийорганической резины и полихлорвиниловой оболочкой, не распространяющий горение, с нормированным (низким) дымогазовыделением, малотоксичные;
- FRHF – с изоляцией из кремнийорганической резины, с оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с нормированным (низким) дымогазовыделением.

По степени огнестойкости кабели изготавливаются классов **FE 180/E30** и **FE180/E90** категории **А**.

- Для питания систем пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и эвакуации людей, для установок аварийного освещения жилых домов и гражданских сооружений используются кабеля:

КМВСнг – FRHF- 180/E30, КМВСнг – FRLS- 180/E30
КМВСнг – FRHF-П- 180/E30, КМВСнг – FRLS-П- 180/E30
КОВСнг – FRHF- 180/E30, КОВСнг – FRLS- 180/E30,
КОВСнг – FRHF-П- 180/E30, КОВСнг – FRLS-П- 180/E30.

- Для питания автоматических систем пожаротушения, насосов внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки пожарных подразделений, систем подпора воздуха, дымоудаления во всех зданиях и сооружениях, а также для эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управлением эвакуацией людей в высотных домах, гаражах, автостоянках и спецобъектах используются кабеля:

КМВСнг – FRHF- 180/E90, КМВСнг – FRLS- 180/E90
КМВСнг – FRHF-П- 180/E90, КМВСнг – FRLS-П- 180/E90
КОВСнг – FRHF- 180/E90, КОВСнг – FRLS- 180/E90,
КОВСнг – FRLS-П- 180/E90, КОВСнг – FRHF-П- 180/E90.

- Для питания электрических сетей и сигнализации в подземных гаражах используются кабеля:

КМВСнг – FRHF- 180/E90, КМВСнг – FRHF-П- 180/E90,
КОВСнг – FRHF- 180/E90, КОВСнг – FRHF-П- 180/E90.

- Для систем сигнализации и автоматики на спецобьектах, кроме указаных выше, также используются кабели:

КМВВнг(КОВВнг) – FRLS - 180/E30(E90), КМВВнг(КОВВнг)– FRHF - 180/E30(E90)

- Для использования в шлейфах пожарной сигнализации на спецобьектах, также используется «витая пара» следующих марок:

КОВЭВнг(КМВЭВнг) - FRLS - 180/E30(E90)
КОВЭВнг(КМВЭВнг) - FRHF - 180/E30(E90)

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ПРОВОДА СИГНАЛИЗАЦИИ С МЕДНОЙ МОНОЖИЛОЙ

ПСВ

ПСВВ

ПСВЭВ

ПСВВнг
ПСВВнгд (ПСВВнг-LS)
ПСВВнг- HF
ПСВВнг-FRHF
ПСВВнг-FRLS

ПСВЭВнг
ПСВЭВнгд (ПСВЭВнг-LS)
ПСВЭВнг- HF
ПСВЭВнг-FRHF
ПСВЭВнг-FRLS

Типы:

ПСВ Провод сигнализации с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией

ПСВВ Провод сигнализации с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой

ПСВВнг Провод сигнализации с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение

ПСВВнгд или **ПСВВнг-LS** Провод сигнализации с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с нормированным (низким) дымогазовыделением

ПСВВнг-HF Провод сигнализации с медной моножилой, изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, безгалогенный

ПСВВнг-FRLS Провод сигнализации с медной моножилой, изоляцией из кремнийорганической резины, поливинилхлоридной оболочкой, не распространяющий горение, огнестойкий, с нормированным (низким) дымогазовыделением

ПСВВнг-FRHF Провод сигнализации с медной моножилой, изоляцией из кремнийорганической резины, не распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный

ПСВЭВ, ПСВЭВнг, ПСВЭВнгд ПСВЭВнг-LS*, ПСВЭВнг-HF, ПСВЭВнг-FRLS, ПСВЭВнг-FRHF – экранированные.

Номинальный диаметр жилы: 0,4 и 0,5 мм (сечение 0,12 и 0,2 мм2).

Типоразмеры:

ПСВ 2х 0,4;

остальные: 2х0,4; 4х0,4; 6х0,4; 8х0,4; 10х0,4;
2х0,5; 4х0,5; 6х0,5; 8х0,5; 10х0,5.

Электрическое сопротивление 1 км токопроводящей жилы провода постоянному току при температуре 20 °С не более:
для диаметра 0,4 мм - 160 Ом;
для диаметра 0,5 мм - 110 Ом.

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей жилы провода, пересчитанное на 1 км длины,при испытательном напряжении 250 В и при температуре 20 °С не менее 0,1 МОм.

Изоляция токопроводящих жил проводов сигнализации должна выдерживать испытание номинальным напряжением 250 В переменного тока частоты 50 Гц в течение двух минут на воздухе.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

КАБЕЛИ СИГНАЛИЗАЦИИ С МЕДНОЙ МОНОЖИЛОЙ

КОПВ
КОВВ

КОПЭВ
КОВЭВ

КОПВнг
КОПВнг-HF
КОВВнг

КОВВнгд (КОВВнг- LS)
КОВВнг- HF
КОВВнг- FRLS
КОВВнг- FRHF

КОПЭВнг
КОПЭВнг-HF
КОВЭВнгд (КОВЭВнг- LS)

КОВЭВнг
КОВЭВнг- HF
КОВЭВнг- FRLS
КОВЭВнг- FRHF

Типы:

КОПВ Кабель сигнализации с медной моножилой с полиэтиленовой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой

КОПВнг Кабель сигнализации с медной моножилой, полиэтиленовой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, не распространяющий горение

КОПВнг-HF Кабель сигнализации с медной моножилой, полиэтиленовой изоляцией, не распространяющий горение, безгалогенный

КОВВ Кабель сигнализации с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой

КОВВнг Кабель сигнализации с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение

КОВВнгд или **КОВВнг- LS** Кабель сигнализации с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с нормированным (низким)дымогазовыделением

КОВВнг-HF Кабель сигнализации с медной моножилой, изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение , безгалогенный, с нормированным (низким) дымогазовыделением, малотоксичный, с низкой коррозионной активностью продуктов горения

КОВВнг-FRLS Кабель сигнализации с медной моножилой, изоляцией из кремнийорганической резины, поливинилхлоридной оболочкой, не распространяющий горение, с нормированным (низким) дымогазовыделением, огнестойкий

КОВВнг-FRHF Кабель сигнализации с медной моножилой, изоляцией из кремнийорганической резины, не распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный, с нормированным (низким) дымогазовыделением, малотоксичный, с низкой коррозионной активностью продуктов горения

КОПЭВ, КОПЭВнг, КОПЭВнг-HF, КОВЭВ, КОВЭВнг, КОВЭВнгд КОВЭВнг- LS, КОВЭВнг-HF, КОВЭВнг-FRLS – экранированные.

Диаметр провода, мм: 0,5; 0,8; 1,05; 1,13; 1,38.

Типоразмеры: 1х2х0,5; 2х2х0,5; 4х2х0,5;
1х2х0,8; 2х2х0.8; 4х2х0,8;
1х2х1,05; 2х2х1,05; 4х2х1,05;
1х2х1,13; 2х2х1,13; 4х2х1,13;
1х2х1,38; 2х2х1,38; 4х2х1,38.

Электрическое сопротивление 1 км токопроводящей жилы провода постоянному току при температуре 20 °С не более, Ом:

Диаметр, мм (сечение, мм2)	Сопротивление, Ом	Диаметр, мм (сечение, мм2)	Сопротивление, Ом
0,5 (0,2)	110	1,13 (1,0)	22,1
0,8 (0,5)	40	1,38 (1,5)	14
1,05 (0,87)	25		

Рабочее напряжение не более 100 В постоянного тока.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

КАБЕЛИ СИГНАЛИЗАЦИИ С МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ (ГИБКИЕ)

КМВВ

КМВЭВ

КМВВнг
КМВВнгд (КМВВнг-LS)
КМВВнг-HF
КМВВнг-FRHF
КМВВнг-FRLS

КМВЭВнг
КМВЭВнгд (КМВЭВнг-LS)
КМВЭВнг-HF
КМВЭВнг-FRHF
КМВЭВнг-FRLS

Типы:

КМВВ Кабель сигнализации с многопроволочной медной жилой (гибкий), поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой
КМВВнг Кабель сигнализации с многопроволочной медной жилой (гибкий), поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение
КМВВнгд или **КМВВнг-LS** Кабель сигнализации с многопроволочной медной жилой (гибкий), поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с нормированным (низким) дымогазовыделением
КМВВнг-HF Кабель сигнализации с многопроволочной медной жилой (гибкий), изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, безгалогенный
КМВВнг- FRLS Кабель сигнализации с многопроволочной медной жилой (гибкий), изоляцией из кремнийорганической резины, поливинилхлоридной оболочкой, не распространяющий горение, огнестойкий, с нормированным (низким) дымогазовыделением
КМВВнг- FRHF Кабель сигнализации с многопроволочной медной жилой (гибкий), изоляцией из кремнийорганической резины, не распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный
КМВЭВ, КМВЭВнг, КМВЭВнгд КМВЭВнг-LS, КМВЭВнг-HF, КМВЭВнг- FRLS, КМВЭВнг- FRHF то же, но экранированные.
Сечение, мм2 : 0,2; 0,28; 0,5; 0,75.
Типоразмеры: 2х0,2; 4х0,2; 6х0,2; 8х0,2; 10х0,2;
2х0,28; 4х0,28; 6х0,28; 8х0,28; 10х0,28;
2х0,5; 4х0,5; 6х0,5; 8х0,5; 10х0,5;
2х0,75; 4х0,75; 6х0,75; 8х0,75; 10х0,75.
Парные скрутки:
Сечения, мм2 : 0,2; 0,28; 0,5; 0,75; 1,5.
Типоразмеры: 1х2х0,2;2х2х0,2; 4х2х0,2; 5х2х0,2;
1х2х0,28;2х2х0,28; 4х2х0,28; 5х2х0,28;
1х2х0,5;2х2х0,5; 4х2х0,5; 5х2х0,5;
1х2х0,75;2х2х0,75; 4х2х0,75; 5х2х0,75;
1х2х1,5;2х2х1,5; 4х2х1,5.

Электрическое сопротивление 1 км токопроводящей жилы провода постоянному току при температуре 20 °С не более, Ом:

Сечение, мм2	Сопротивление, Ом	Сечение, мм2	Сопротивление, Ом
0,2	110	0,75	26
0,28	67	1,5	14
0,5	40		

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей жилы провода, пересчитанное на 1 км длины,при испытательном напряжении 500 В и при температуре 20 °С- не менее 0,1 МОм.
Изоляция токопроводящих жил кабелей должна выдерживать испытание напряжением 1500 В переменного тока частоты 50 Гц в течение двух минут на воздухе.
Рабочее напряжение не более 250 В переменного тока.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

КАБЕЛИ ПИТАНИЯ

КОВС

КОВС-П

КОВСнг
КОВСнгд (КОВСнг-LS)
КОВСнг-HF
КОВСнг-FRHF
КОВСнг-FRLS

КОВСнг-П
КОВСнгд-П (КОВСнг-LS-П)
КОВСнг-HF-П
КОВСнг-FRHF-П
КОВСнг-FRLS-П

КМВС

КМВС-П

КМВСнг
КМВСнгд (КМВСнг-LS)
КМВСнг-HF
КМВСнг-FRHF
КМВСнг-FRLS

КМВСнг-П
КМВСнгд-П (КМВСнг-LS-П)
КМВСнг-HF-П
КМВСнг-FRHF-П
КМВСнг-FRLS-П

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Типы:

КОВС Кабель питания с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой

КОВС-П Кабель питания с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой в плоском исполнении

КОВСнг Кабель питания с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение

КОВСнг-П Кабель питания с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение в плоском исполнении

КОВСнгд или **КОВСнг- LS** Кабель питания с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с нормированным (низким) дымогазовыделением

КОВСнг-HF Кабель питания с медной моножилой, изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, безгалогенный

КОВСнгд –П или **КОВСнг-LS-П** Кабель питания с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с нормированным (низким) дымогазовыделением, в плоском исполнении

КОВСнг-HF-П Кабель питания с медной моножилой, изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, безгалогенный, в плоском исполнении

КОВСнг –FRLS Кабель питания с медной моножилой, изоляцией из кремнийорганической резины, поливинилхлоридной оболочкой, не распространяющий горение, с нормированным (низким) дымогазовыделением, огнестойкий

КОВСнг –FRLS-П Кабель питания с медной моножилой, изоляцией из кремнийорганической резины, поливинилхлоридной оболочкой, не распространяющий горение, с нормированным (низким) дымогазовыделением, огнестойкий, в плоском исполнении

КОВСнг –FRHF Кабель питания с медной моножилой, с изоляцией из кремнийорганической резины, не распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный

КОВСнг –FRHF-П Кабель питания с медной моножилой, с изоляцией из кремнийорганической резины, не распространяющий горение,огнестойкий, безгалогенный, в плоском исполнении

Кабели **КМВС, КМВС-П, КМВСнг, КМВСнг-П, КМВСнгд, КМВСнг- LS, КМВСнгд-П, КМВСнг- LS-П, КМВСнг-HF-П, КМВСнг –FRLS, КМВСнг –FRLS-П, КМВСнг –FRHF-П**
то же, но имеют многопроволочную жилу.

Сечения, мм2 : 0,5; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50; 4; 6; 10; 16; 25; 35.
Типоразмеры: 2х0,5; 2х0,75; 2х1,00; 2х1,50; 2х2,50; 3х0,5; 3х0,75; 3х1,00; 3х1,50; 3х2,50;
4х0,5; 4х0,75; 4х1,00; 4х1,50; 4х2,50; 5х0,5; 5х0,75; 5х1,00; 5х1,50; 5х2,50;
6х1,5; 2х4; 2х6; 2х10; 2х16; 2х25; 2х35; 3х4; 3х6; 3х10; 3х16; 3х25; 3х35;
4х4; 4х6; 4х10; 4х16; 4х25; 4х35; 5х4; 5х6; 5х10; 5х16; 5х25; 5х35.

Электрическое сопротивление 1 км токопроводящей жилы провода постоянному току при температуре 20 °С не более, Ом:

Сечение, мм2	Сопротивление, Ом	Сечение, мм2	Сопротивление, Ом
0,5	40	1,5	14
0,75	26	2,5	9,5
1,0	22,1		

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей жилы провода, пересчитанное на 1 км длины,при испытательном напряжении 1500 В и при температуре 20 °С - не менее 0,1 МОм
Изоляция токопроводящих жил кабелей питания должна выдерживать испытание напряжением 1500 В переменного тока частоты 50 Гц в течение двух минут на воздухе.
Рабочее напряжение не более 250 В переменного тока.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Коробки монтажные соединительные предназначены для коммутации цепей охранно-пожарных систем в местах установки на конструктивных элементах зданий и сооружений в любой ориентации, буква «н» в конце обозначения означает, что коробка изготовлена из трудногорючего материала

КМС 1-4, КМС 1-4н, КМС 2-12, КМС 2-12н, КМС 2-26, КМС 2-26н, КМС 2-28, КМС 2-28н

Технические характеристики					
		КМС 1-4 КМС 1-4н	**КМС 2-12 КМС 2-12н**	**КМС 2-26 КМС 2-26н**	**КМС 2-28 КМС 2-28н**
1.	Количество контактных зажимов	4	12	26	28
2.	Максимальное значение коммутируемого напряжения на контактах коробки при активной нагрузке, не более, В	220	220	220	220
3.	Максимальное значение коммутируемого тока через контакты коробки при активной нагрузке, не более, А	4	4	4	4
4.	Максимальное значение напряжения на контактах защиты от вскрытия коробки при активной нагрузке, не более, В	-	72	72	72
5.	Максимальное значение тока на контактах защиты от вскрытия коробки при активной нагрузке, не более, А	-	0,1	0,1	0,1
6.	Диапазон рабочих температур, °С	-30 до +55	-30 до +55	-30 до +55	-30 до +55
7.	Степень защиты оболочки	IP 41	IP 41	IP 41	IP 41
8.	Габаритные размеры, мм	30x30x18	68x30x18	100x100x30	140x110x50
9.	Наличие тампер-контакта	нет	есть	есть	есть

Отличительные особенности

1. КМС 1-4 и КМС 2-12 по габаритам хорошо сопрягаются с кабельными каналами
2. Защита от несанкционированного доступа (вскрытия)
3. Контактные зажимы для проводов сечением от 0,2 мм2 до 0,5 мм2

КМС 1-4
КМС 1-4н

КМС 2-12
КМС 2-12н

КМС 2-26
КМС 2-26н

КМС 2-28
КМС 2-28н

КМС 2-8М, КМС 2-8Мн, КМС 2-24М, КМС 2-24Мн

КМС 2-8М
КМС 2-8Мн

КМС 2-24М
КМС 2-24Мн

Технические характеристики			
		КМС 2-8М КМС 2-8Мн	**КМС 2-24М КМС 2-24Мн**
1.	Количество контактных зажимов	8	24
2.	Максимальное значение коммутируемого напряжения на контактах коробки при активной нагрузке, не более, В	220	220
3.	Максимальное значение коммутируемого тока через контакты коробки при активной нагрузке, не более, А	4	4
4.	Максимальное значение напряжения на контактах защиты от вскрытия коробки при активной нагрузке, не более, В	72	72
5.	Максимальное значение тока на контактах защиты от вскрытия коробки при активной нагрузке, не более, А	0,1	0,1
6.	Диапазон рабочих температур, °С	-30 до +55	-30 до +55
7.	Степень защиты оболочки	IP41	IP41
8.	Габаритные размеры, мм	110x45x25	140x110x50
9.	Наличие тампер-контакта	есть	есть
10.	Срок службы, не менее, лет	10	10

Отличительные особенности

1. Защита от несанкционированного доступа (вскрытия)
2. Применяются импортные колодки высокой надежности
3. Применение торцевых винтовых зажимов для удобного крепления проводов
4. Контактные зажимы для проводов сечением от 0,2 мм2 до 0,5 мм2

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

КПС 18х11, КПС 30х18

Назначение

Короба кабельные прямоугольного сечения предназначены для укладки и защиты от механических повреждений кабеля и провода

Основные технические данные

1. Электрическая прочность материала канала, кВт/мм — 1,5
2. Абсолютная деформация при вдавливании, не более, мм — 0,2
3. Восстанавливаемость, не менее,% — 55
4. Изменение линейных размеров, не более,% — 0,4
5. Диапазон рабочих температур, °С — -30 +60

Отличительные особенности

1. Цвет - белый, не тускнеющий со временем
2. Удобный для монтажа
3. Высокая надежность

Зажим “Елочка”

Предназначен для закрепления кабеля, провода внешним диаметром от 4 до 6 мм в системах связи, охранной и пожарной сигнализации.

Основные технические данные

1. Длина зажима - 41 мм.
2. Отверстие под зажим в строительной конструкции: диаметр - 6 мм, глубина – 25-28 мм.

УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ УК-1, УК-2, УК-3, УК-4

Назначение

Устройства коммутационные УК предназначены для гальванической развязки выходов типа “открытый коллектор”, расширения числа релейных выходов приборов приемно-контрольных охранных и пожарных

Особенности

- Контроль доступа внутрь устройства
- Пластмассовое, вибропрочное исполнение корпуса, обеспечивающее настенный вариант установки

Технические характеристики

		УК-1	УК-2	УК-3	УК-4
1	Количество релейных выходов	1	2	3	4
2	Рабочее напряжение обмотки, В	10,0-13,8			
3	Сопротивление обмотки реле, не менее, Ом	360			
4	Нагрузочная способность контактов реле для активной нагрузки (DC-1, AC-1)	при напряжении = 28 В ток не более 8 А при напряжении = 72 В ток не более 2 А при напряжении ~ 240 В ток не более 4 А			
5	Габаритные размеры, мм	100х100х30			
6	Диапазон рабочих температур, °С	от 1 °С до 40 °С			
7	Масса, не более, г	180			
8	Степень защиты оболочки	IP 20			

УК-4

УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ УГЗ-1, УГЗ-8

Назначение

Устройства предназначены для защиты входных сигнальных цепей ППКП от воздействия импульсов напряжения, большой энергии возникающей при грозовых разрядах в шлейфах сигнализации

УГЗ-8

Особенности

- Устройства имеют возможность контроля от несанкционированного вскрытия корпуса
- УГЗ обеспечивает снижение значения амплитуды воздействующего импульса напряжения помехи 1000 В, длительностью 1.2/50 мкс до значения, не более, 100 В
- Устройства стойкие к механическим воздействиям (виброустойчивое исполнение изделия)

Технические характеристики

1	Количество защищаемых шлейфов сигнализации	1	8
2	Сопротивление, вносимое УГЗ в каждый провод шлейфа, не более, Ом	5	
3	Сопротивление утечкиѐ между парой клемм каждого входа (выхода) УГЗ-8 и между каждой клеммой входа (выхода) и выводом “земля”, при напряжении, не более 30 кВ, не менее, МОм	1	
4	Габаритные размеры, мм	68х18х30	110х50х140
5	Масса, не более, г	50	350
6	Диапазон рабочих температур °С	от -10 до +55	
7	Максимальный ток через каждый провод шлейфа, мА	60	
8	Степень защиты оболочки	IP40	

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ВЫПУСКАЕМУЮ ООО “АЛАЙ”

В государственном предприятии ГП «Укрметртестстандарт»

Наименования изделия	Номер сертификата	Срок действия
Кабели и провода ПСВВнгд(ПСВВнг-LS), ПСВЭВнгд(ПСВЭВнг-LS), КОВВнгд(КОВВнг-LS), КОВЭВнгд(КОВЭВнг-LS), КОВСнгд(КОВСнг-LS), КОВСнгд-П(КОВСнг-LS-П), КМВВнгд(КМВВнг-LS), КМВЭВнгд(КМВЭВнг-LS) КМВСнгд(КМВСнг-LS), КМВСнгд-П(КМВСнг-LS-П)	UA 1.003.0040111-12 выдан 20.03.2012 г.	до 31.12.2015
Кабели и провода ПСВВнг-HF, ПСВЭВнг-HF, КОВВнг-HF, КОВЭВнг-HF, КОВСнг-HF, КОВСнг-HF-П, КМВВнг-HF, КМВЭВнг-HF, КМВСнг-HF, КМВСнг-HF-П	UA 1.003.0024866-12 выдан 22.02.2012 г.	до 31.12.2015
Кабели и провода ПСВВнг-FRHF, ПСВЭВнг-FRHF, КОВВнг-FRHF, КОВЭВнг-FRHF, КМВВнг-FRHF, КМВЭВнг-FRHF, КОВСнг-FRHF, КОВСнг-FRHF-П, КМВСнг-FRHF, КМВСнг-FRHF-П	UA 1.003.0024869-12 выдан 22.02.2012 г.	до 31.12.2015
Кабели и провода ПСВ, ПСВВ, ПСВЭВ, ПСВВнг, КОПВ, КОПЭВ, КМВВ, КМВЭВ	UA 1.003.0090313-11 выдан 11.07.2011 г.	до 31.12.2015
Кабели и провода КОВС, КОВЭВ, КОВС, КОВС-П, КМВС, КМВС-П	UA 1.003.0018211 -12 выдан 10.02.2012 г.	до 31.12.2015
Кабели и провода ПСВЭВнг, КОВВнг, КОВЭВнг, КОВСнг, КОВСнг-П, КМВВнг, КМВЭВнг, КМВСнг, КМВСнг-П	UA 1.003.0018213-12 выдан 10.02.2012 г.	до 31.12.2015
Извещатели пожарные ручные «АЛАЙ-Е»	UA 1.003.0194069-12 выдан 05.11.2012 г.	до 31.12.2015
Оповещатели «ТАБЛО»	UA 1.003.0189979-12 выдан 31.10.2012 г.	до 31.12.2015
Оповещатели пожарные «ТРЕЛЬ»	UA 1.003.0191643-12 выдан 01.11.2012 г.	до 31.12.2015
Коробки монтажные соеденительные КМС, КМСн	UA 1.003.0127241-13 выдан 24.06.2013 г.	до 31.12.2015
Короба кабельные прямоугольного сечения КПС	UA 1.003.0127240-13 выдан 14.06.2013 г.	до 31.12.2015

В государственном центре сертификации МЧС Украины

Наименования изделия	Номер сертификата	Срок действия
Извещатели пожарные тепловые точечные «БРИЗ»	UA 1.016.0039566-11 выдан 01.04.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатель пожарный дымовой оптико-электоронный ИП-212 «ДЫМ»	UA 1.016.0039571-11 выдан 01.04.2011 г.	до 31.12.2015

В государственном центре сертификации средств охранного назначения

Наименования изделия	Номер сертификата	Срок действия
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-9 «СОМК-1»	UA 1.018.0028863-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-10 «СОМК-3»	UA 1.018.0028865-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатели охранные ручные-ножные точечные магнитоконтактные однозонные ИО 102-1 «ГНОМ»	UA 1.018.0028867-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатель охранный комбинированный объемный оптико-электронный инфракрасный и акустический разбития стекла «ДУЭТ»	UA 1.018.0028869-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатели охранные объемные оптико-электронные пассивные инфракрасные ИО-4.09 «РУХ»	UA 1.018.0028870-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатель охранный акустический разбития стекла ИОАРС «СОЛО»	UA 1.018.0028871 -11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Оповещатели охранно-пожарные комбинированные «ОПОК-401 «ЦИКАДА»	UA 1.018.0028881-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Оповещатели охранные комбинированные «ОПОК-4»	UA 1.018.0028876-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Оповещатели охранные «ОПО-201»	UA 1.018.0028875-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Оповещатели звуковые «ЖУК»	UA 1.018.0028878-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Устройство коммутации «УК»	UA 1.018.0091332-12 выдан 11.06.2012 г.	до 31.12.2015
Устройство грозозащиты «УГЗ»	UA 1.018.0091334-12 выдан 11.06.2012 г.	до 31.12.2015
Устройство сигнальное «УС-1»	UA1.018.0091335-12 выдан 11.06.2012 г.	до 31.12.2015

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ООО «АЛАЙ»
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2014

WWW.ALAY.COM.UA

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/