



85741126



IP20

Таймер для вставки жалюзи с дисплеем, BERKER Q.1/Q.3, цвет: антрацитовый, бархатный лак

#### Технические данные

#### Функции

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Смещение астрономического времени                                                                                                                                                                                                                                                                             | ± 2 h   |
| Запас хода                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≈ 24 h  |
| Случайный генератор чисел                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ± 15 mn |
| Продолжительность цикла подъема/спуска                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 mn    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- с функцией сброса в начальные настройки</li><li>- с блокировкой клавиш</li><li>- Функция Party, без выполнения команд автоматики, радиоустройств и дополнительных устройств (гарантия блокировки)</li><li>- с переключением автоматического/ручного режимов</li></ul> |         |

#### Органы управления и индикации

- В рабочем режиме ЖК-дисплей подсвечивается
- Индикация совместимости накладки/вставки на дисплее
- настраиваемая контрастность ЖК-дисплея

#### Основные электрические характеристики

|                        |      |
|------------------------|------|
| Номинальное напряжение | 12 V |
|------------------------|------|

#### Мощность

- незначительное энергопотребление

#### Размеры

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 0 ... 65 % (без конденсации) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|

#### Датчик

- не подходит для датчика дождя и ветра

#### Материал

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Цвет дизайнерской линии | цвет: антрацитовый |
| Цвет                    | цвет: антрацитовый |
| Материал/обработка      | окрашенный         |
| Материал                | пластмасса/металл  |

#### Установка, монтаж

- клеммное крепление

#### Настройки

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| минимальное время перестановки пластин                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≈ 250 ms |
| Перестановка пластин нажатием кнопки                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | < 0,5 s  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- с автоматическим переходом на летнее/зимнее время (отключаемо)</li><li>- Астропрограмма для переключения при восходе и закате солнца с указанием города/страны или координат, индивидуальная настройка</li><li>- Программа "отпуск" - вариации подъема/опускания жалюзи в автоматическом режиме</li></ul> |          |

#### Оснащение

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Количество программируемых команд<br>вверх/вниз                  | 20      |
| Время переключения при смене направления                         | < 0,6 s |
| Самоблокировка на 2 минуты при нажатии<br>кнопки                 | > 0,5 s |
| - два пакета заводских настроек, возможны индивидуальные доводки |         |

#### Прикладная функция

- с дисплеем

#### Безопасность

- С защитой от демонтажа

#### Условия эксплуатации

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Рабочая температура | -5 ... 45 °C |
|---------------------|--------------|

#### Обозначение

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Применение             | Управление жалюзи                  |
| Основная дизайн-серия  | BERKER Q.1/Q.3                     |
| Вторичная дизайн-серия | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker.Net |

#### Инструкции

- Переключение на дополнительное ориентирование.