



Контактор з ручним керуванням 25A, 2НВ, 24В

ERD225

Основні електричні характеристики

Частота	50 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	250 V
Операційна напруга при змінному струмі	24 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4 kV

Електричний струм

Номинальний робочий струм AC7 категорія A	25 A
Номинальний робочий струм AC7 категорія B	8,5 A
Номинальний термічний струм	25 A

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	10,7 VA
Споживання електроенергії	2,9 VA
Потужність контакту при 230 В в AC7 категорія B	880 W
Розсіювана потужність на кожний контакт	1,5 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	5,9 W

Відключення

Час відповіді при закритті	25 ms
Час реакції при відкритті	15 ms

Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів в	30000
Кількість механічних процесів в	100000

Розміри

Глибина встановленого виробу	60 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширину встановленого виробу	17,85 mm

Керування люмінесцентними лампами

Макс. навантаження, люмінесцентні лампи	950 VA
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи паралельно скомпенсовані	810 VA
- при паралельному включенні	1990 VA

Керування лампами розжарювання

Максимальна потужність лампи розжарювання	1900 W
---	--------

Монтаж

Момент затяжки	1,2 Нм
----------------	--------

Підключення

Максимальний поперечний розріз з'єднання (гнучкий дрот) для управління	1 до 6 mm ²
Максимальний розріз з нерухомого кабеля для управління	1 до 10 mm ²
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 10 mm ²
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 6 mm ²
Тип з'єднання	Гвинтовий
Тип контактів	2 НВ

Обладнання

Можливість приєднання додаткового обладнання	так
--	-----

Використовуйте

Локальне/ручне керування	так
--------------------------	-----

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання IP	2
----------------------	---

Умови використання

Температура зберігання	-40 до 80 °C
------------------------	--------------

Ідентифікація

Сімейство пристроїв	ERD
---------------------	-----