


Датчик движения PIR



Kanlux SENZO – это PIR-датчик движения, используемый в системах автоматического включения освещения. Специальное расположение двух инфракрасных датчиков в Kanlux SENZO позволяет использовать их в системах установленных в высоких помещениях, таких как склады или производственные цеха. Его вертикальная дальность достигает 10 метров.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри

Микроазор между контактами реле: да

Может монтироваться на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов: да

Длина [мм]: 102

Ширина [мм]: 102

Высота [мм]: 60

Регулировка чувствительности: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал: пластмасса

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Вид датчика: 2xPIR

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75÷1,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 10-30

угол действия датчика [°]: H360/V120

Максимальное время действия [мин]: 30

Максимальное время действия [с]: 10

Максимальная мощность [ВА]: 2000

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 3-2000

Степень защиты IP: 20

Дальность действия датчика [м]: max 10

Датчик движения PIR

