



85341231



Инфракрасный датчик движения «Комфорт» 1,1 м BERKER R.1/R.3/SERIE 1930/R.CLASSIC, цвет: черный, глянцевый

Технические данные

Архитектура

вид монтажа Для скрытого монтажа

Функции

- режим, управляемый процессором μ
- функция программирования яркости срабатывания - "Teach-Funktion" - при помощи кнопки
- с блокировкой клавиш
- Функция Party для включения на 2 часа
- с функцией памяти для моделирования эффекта присутствия
- режим кратковременной работы на время "иммунитета" (например, для лестничного освещения, для временного отключения электроэнергии)

Органы управления и индикации

- с кнопкой автоматики включения/выключения

Мощность

- незначительное энергопотребление

Время срабатывания

Время "иммунитета" ≈ 10 s

Размеры

Относительная влажность воздуха (без конденсации) 0 ... 65 % (без конденсации)

Область охвата прямоугольной формы $\approx 12 \times 16$ m

Дальность действия

Фронтальная зона охвата ≈ 12 m

Дальность действия сбоку на ≈ 8 m

Датчик

Количество уровней обнаружения 3

Угол обнаружения, регулируемый на кажд. сторону $\approx 45 \dots 90^\circ$

Материал

Цвет дизайнерской линии черный

Цвет черный

Материал термопласт

Размеры

Диаметр 57,6 mm

Высота от стены 34 mm

Номинальная высота монтажа 1,1 m

Управление освещением

Яркость срабатывания, регулируемая $\approx 5 \dots 1000$ lx, использ. в дневное время

Совместимость со светодиодными лампами

- со светодиодным индикатором состояния и работы красный/зеленый/оранжевый
- светодиодный индикатор совместимости накладки/вставки

Настройки

Настраиваемый порог освещённости для срабатывания	да
Чувствительность срабатывания, регулируемая	10 ... 100 %
Возможна настройка чувствительности срабатывания	да
Кратковременный режим работы	200 ms
Время срабатывания	≈ 180 s
Время срабатывания, регулируемое	≈ 10 s ... 30 mn
Предупреждение о выключении нагрузки - на 30 сек. яркость убавляется на 50%	30 s

Безопасность

Степень защиты	IP20
- С защитой от демонтажа	

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5 ... 45 °C
---------------------	--------------

Обозначение

Применение	Датчики движения
Основная дизайн-серия	BERKER R.1/R.3/SERIE 1930/R.CLASSIC
Вторичная дизайн-серия	Berker R.1, Berker R.3, Датчики движения

Инструкции

- Постоянное воздействие прямых солнечных лучей на уровень обнаружения, обращенный вверх, может привести к выходу из строя датчика движения. Исключительно для использования в помещении!
 - Указание:
Для интеграции данного изделия с серией 1930 следует использовать исключительно 1-местную рамку для центральной панели Ø 58 мм, № для заказа: 1382 0...
- Установка серии 1930 в многоместном исполнении невозможна!