



85342179



Датчик движения 2,2 м BERKER K.1, цвет: полярная белизна, глянцевый

Технические данные

Архитектура

вид монтажа Для скрытого монтажа

Функции

- режим, управляемый процессором μ
- функция программирования яркости срабатывания - "Teach-Funktion" - при помощи кнопки
- с блокировкой клавиш
- Функция Party для включения на 2 часа
- с функцией памяти для моделирования эффекта присутствия

Органы управления и индикации

- с кнопкой автоматики включения/выключения

Мощность

- незначительное энергопотребление

Размеры

Относительная влажность воздуха (без конденсации) 0 ... 65 % (без конденсации)
Область охвата прямоугольной формы ≈ 8 x 12 m

Дальность действия

Фронтальная зона охвата ≈ 8 m
Дальность действия сбоку на ≈ 6 m

Датчик

Количество уровней обнаружения 3
Угол обнаружения, регулируемый на кажд. сторону ≈ 45 ... 90 °

Материал

Цвет дизайнерской линии цвет: полярная белизна
Цвет цвет: полярная белизна
Материал термопласт

Размеры

Высота от стены 34 mm
Номинальная высота монтажа 2,2 m

Управление освещением

Яркость срабатывания, регулируемая ≈ 5 ... 1000 lx, использ.в дневное время

Совместимость со светодиодными лампами

- со светодиодным индикатором состояния и работы красный/зеленый/оранжевый
- светодиодный индикатор совместимости накладки/вставки

Настройки

| | |
|---|--------------|
| Настраиваемый порог освещённости для срабатывания | да |
| Чувствительность срабатывания, регулируемая | 10 ... 100 % |
| Возможна настройка чувствительности срабатывания | да |
| Время срабатывания | ≈ 180 s |
| Предупреждение о выключении нагрузки - на 30 сек. яркость убавляется на 50% | 30 s |

Безопасность

| | |
|--------------------------|------|
| Степень защиты | IP20 |
| - С защитой от демонтажа | |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|--------------|
| Рабочая температура | -5 ... 45 °C |
|---------------------|--------------|

Обозначение

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Применение | Управление светом, Датчики движения |
| Основная дизайн-серия | BERKER K.1 |
| Вторичная дизайн-серия | Датчики движения |