



Амперметр цифровий, прямого включення, 0-20А

SM020

Архітектура

Тип монтажу	DIN-рейка
-------------	-----------

Функції

Клас точності	1%
---------------	----

Основні електричні характеристики

Частота	45/65 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	207/230/253 V

Напруга

Перепад напруги	120 mV
-----------------	--------

Потужність

Споживана потужність	1 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1 W

Вимірювання

Діапазон вимірювання струму	0/20 A
Одиниця вимірювання	20A

Розміри

Глибина встановленого виробу	54 mm
Висота встановленого виробу	85 mm
Ширина встановленого виробу	70 mm

Підключення

Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом	10 mm ²
Поперечний розмір з'єднання з гнучким дротом	6 mm ²

Обладнання

Кількість розрядів	3
--------------------	---

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Умови використання

Температура зберігання	-40 до 70 °C
------------------------	--------------