

BS 18 L BL (613155500) Акумуляторний дріль-шурупверт 18V 2x2Ah LiPOWER; Зарядний пристрій SC 36; metaBOX 145

№ для замовлення 613155500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792245839



Альтернативне зображення



- Найменший дріль-шурупверт Metabo 18 В із потужним безщітковим двигуном для будь-яких повсякденних завдань свердління та загвинчування
- Надзвичайно короткий і легкий дріль-шурупверт для зручного використання навіть при виконанні робіт над головою або у вузьких місцях
- Міцний та витривалий завдяки корпусу редуктора з алюмінію литого під тиском
- Потужний безщітковий двигун для максимальної ефективності та тривалого часу роботи від акумулятора
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiPOWER
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	28 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	65 Nm
Регулювання крутного моменту	0.5 - 9 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 / 1/2 mm
Ø свердління, м'яка деревина	40 / 1 9/16 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага без акумуляторного блока	0.9 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.3 kg

Вібрація

Свердління металу	2.1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Погрішність виміру K	5 dB(A)
----------------------	---------

Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
Акумуляторні блоки LiPOWER (18 V / 2,0 А·год), 2 шт.
Зарядний пристрій SC 36
metaBOX 145